Автоматизация 6. Napalm

Приветствую всех читателей цикла, мы продолжаем знакомиться с инструментами по автоматизации конфигурирования сетевой инфраструктуры.

Предыдущие статьи:

1. Краткая теория SDN и предпосылок автоматизации
2. Практика с TelnetLib
3. Практика с Paramiko
4. Практика с Netmiko. Часть 1
5. Практика с Netmiko. Часть 2

Теория по Napalm

Прежде чем рассказывать о новой библиотеке, позволим себе небольшое лирическое отступление.

После того, как мы достаточно подробно изучили Netmiko, казалось бы все наши потребности будут удовлетворены и мы можем выполнять любые задачи. Но как известно - аппетит растет во время еды, и вот уже у нас рождаются новые "хотелки" в виде более глубокой работы с конфигурацией оборудования: версионирование изменений, откат к предыдущей конфигурации и пр. Подобные задачи уже не решить с помощью Netmiko, который отлично справляется с базовым взаимодействием с сетевым оборудованием (сбор и отправка конфигурации, установка соединения и т.д).

Библиотека Napalm (Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multivendor support), опенсорсный проект написан на языке Python, содержит различные функции для взаимодействия с различными сетевыми ОС за счет единого API.

По своей архитектуре, Napalm требует определенного драйвера для работы с тем или иным вендором. В официальный список - "Napalm Core Developers" (нативная поддержка взаимодействия с ОС) входят:

–	EOS	Junos	IOS-XR	NX-OS	NX-OS SSH	IOS
Driver Name	eos	junos	iosxr	nxos	nxos_ssh	ios
Structured data	Yes	Yes	No	Yes	No	No
Minimum version	4.15.0F	12.1	5.1.0	6.1 [1]		12.4(20)
Backend library	pyeapi	junos-eznc	pyIOSXR	pynxos	netmiko	netmiko
Caveats	EOS			NXOS	NXOS	IOS

Как вы можете заметить из таблицы, представленной выше, далеко не все системы поддерживаются, поскольку для них нет драйвера. Кроме того, есть ограничения по версии ОС и поддерживаемым функциям. Например, IOS не имеет своего API для отправки команд, поэтому внутри Napalm используется библиотека Netmiko.

В свою очередь, на Github есть репозиторий "Community Drivers", где отдельные разработчики-энтузиасты предлагают драйвера для неподдерживаемых изначально сетевых ОС (ссылка). За счет сообщества, вы сможете опробовать Napalm с такими системами как VyOS, Dlink, FortiOS и др.

Кроме ограничений, связанных с наличием соответствующего драйвера, также есть матрица поддержки функций Napalm:

_	EOS	Junos	IOS-XR	NX-OS	IOS
Config. replace	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Config. merge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Compare config	Yes	Yes	Yes [2]	Yes [4]	Yes
Atomic Changes	Yes	Yes	Yes	Yes/No [5]	Yes/No [5]
Rollback	Yes [3]	Yes	Yes	Yes/No [5]	Yes

В целом почти все опции работают:

- замена конфигурации;
- добавление конфигурации;
- сравнение конфигурации;
- откат изменений.

Укажем расшифровку примечаний:

[2] - Реализовано за счет API Napalm, по скольку не поддерживается ОС изначально.
[3] - Не поддерживается, но эмулируется.
[4] - Для слияний, часть возможностей по сравнению - отсутствует.
[5] - Не поддерживается, но эмулируется.

С более подробным описанием функций возможно ознакомиться в официальном документе по Napalm, крайне рекомендовано понимать их назначение, прежде чем писать какой-либо скрипт.

В качестве сетевого протокола по доставке команд используются:

_	EOS	NXOS	IOS
Default	`https`	`https`	`ssh`
Supported	`http`, `https`	`http`, `https`	`telnet`, `ssh`

Установка

Для начала потребуется установить библиотеку Napalm на ваш хост управления, стабильно пакет работает в Linux, поэтому мы остановимся на одном из его дистрибутивов (Ubuntu).

```
apt-get update
apt-get install python -y
apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev -y
apt-get install python3-pip -y
pip3 install -U cryptography
pip3 install -U netmiko
pip3 install -U napalm
pip3 install -U simplejson
```

Кроме установки пакета самой библиотеки Napalm, также понадобится: python3, pip, cryptography, netmiko, simplejson.

После успешной установки, начинаем знакомство с базовым синтаксисом библиотеки и ее возможностями, для установки соединения с сетевым оборудованием потребуются строки кода:

```
"> from napalm import get_network_driver
"> driver = get_network_driver("eos")
"> device = driver("192.168.76.10", "admin", "pass")
"> device.open()
```

1. импортируется общая библиотека драйверов;
2. указывается драйвер устройства в переменной "driver";
3. объявляется переменная "device", которая содержит необходимые параметры для подключения;
4. устанавливается соединение.

Первые скрипты

После первичной инициализации подключения, становятся доступны команды по работе с конфигурацией:

```
from napalm import get_network_driver # импорт драйвера
driver = get_network_driver("ios") # выбор типа OS
iosvl2 = driver("192.168.122.72", "david", "cisco") # параметры
iosvl2.open()
ios_output = iosvl2.get_facts()# сбор фактов
print (ios_output)
```

```
root@Ubuntu-1:~# python napalm1.py
{u'os_version': u'vios_l2 Software (vios_l2-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4.0
.55)E, TEST ENGINEERING ESTG_WEEKLY BUILD, synced to  END_OF_FLO_ISP', u'uptime'
: 1740, u'interface_list': [u'GigabitEthernet0/0', u'GigabitEthernet0/1', u'Giga
bitEthernet0/2', u'GigabitEthernet0/3', u'GigabitEthernet1/0', u'GigabitEthernet
1/1', u'GigabitEthernet1/2', u'GigabitEthernet1/3', u'GigabitEthernet2/0', u'Gig
abitEthernet2/1', u'GigabitEthernet2/2', u'GigabitEthernet2/3', u'GigabitEtherne
t3/0', u'GigabitEthernet3/1', u'GigabitEthernet3/2', u'GigabitEthernet3/3', u'Vl
an1', u'Vlan2', u'Vlan3'], u'vendor': u'Cisco', u'serial_number': u'9H7G1KOBYQL'
, u'model': u'IOSv', u'hostname': u'S1', u'fqdn': u'S1.cciepython.com'}
root@Ubuntu-1:~#
```

Как видим, после выполнения скрипта, на экране пользователя вывелись факты об устройстве, согласно методу - "get_facts". Информации достаточно много, пусть и не в самом удобно читаемом виде.

Чтобы решить проблему с выводом, мы используем библиотеку json. Формат JSON является структурированным текстовым типом данных, достаточно удобным для чтения человеком. Добавим следующие строки в предыдущий скрипт, как первую и последнюю строчку (вместо обычного print) соответственно:

```
import json
print json.dumps(ios_output, indent=4)
```

После изменений получим вывод:

```
root@Ubuntu-1:~# python napalm1.py
{
    "os_version": "vios_l2 Software (vios_l2-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4.
0.55)E, TEST ENGINEERING ESTG_WEEKLY BUILD, synced to  END_OF_FLO_ISP",
    "uptime": 2340,
    "interface_list": [
        "GigabitEthernet0/0",
        "GigabitEthernet0/1",
        "GigabitEthernet0/2",
        "GigabitEthernet0/3",
        "GigabitEthernet1/0",
        "GigabitEthernet1/1",
        "GigabitEthernet1/2",
        "GigabitEthernet1/3",
        "GigabitEthernet2/0",
        "GigabitEthernet2/1",
        "GigabitEthernet3/3",
        "Vlan1",
        "Vlan2",
        "Vlan3"
    ],
    "vendor": "Cisco",
    "serial_number": "9H7G1KOBYQL",
    "model": "IOSv",
    "hostname": "S1",
    "fqdn": "S1.cciepython.com"
}
```

Соответственно, получили данные от сетевого оборудования Cisco, которые представлены в формате JSON, что в разы повышает их читаемость и удобство для дальнейшей работы.

Сравнение конфигурации

Прежде чем отправлять какие-либо изменения в конфигурацию вашего сетевого устройства, с помощью Napalm появляется возможность сравнить настройки (доступно при поддержке ОС).

Считаем файл-кандидат с новыми настройками и вызовем метод сравнения настроек:

```
"> device.load_replace_candidate(filename="test/new_good.conf")
"> print(device.compare_config())

+ hostname pyeos-unittest-changed
- hostname pyeos-unittest
router bgp 65000
   vrf test
     + neighbor 1.1.1.2 maximum-routes 12000
     + neighbor 1.1.1.2 remote-as 1
     - neighbor 1.1.1.1 remote-as 1
     - neighbor 1.1.1.1 maximum-routes 12000
   vrf test2
     + neighbor 2.2.2.3 remote-as 2
     + neighbor 2.2.2.3 maximum-routes 12000
     - neighbor 2.2.2.2 remote-as 2
     - neighbor 2.2.2.2 maximum-routes 12000
interface Ethernet2
+ description ble
- description bla
```

Библиотека наглядно выводит ожидаемые изменения на экран пользователя, где знаками "+" и "-" отмечены новые строки или те, которые будут удалены, соответственно.

Для того чтобы принять изменения, посылается команда:

```
"> device.commit_config()
```

Если вы изменили свое решение и не хотите применять новые настройки, то:

```
"> device.discard_config()
```

Слияние конфигураций

В целом логика та же, что и в предыдущем сценарии отправки новой конфигурации, только необходимо передавать новый файл при вызове метода слияния:

```
"> device.load_merge_candidate(config="test\description bla")
"> print(device.compare_config())
configure
hostname test
interface Ethernet2
description bla
end
```

Для того чтобы принять изменения, посылается команда:

```
"> device.commit_config()
```

Если вы изменили свое решение и не хотите применять новые настройки, то:

```
"> device.discard_config()
```

Откат принятой конфигурации

Может возникнуть ситуация, когда после операции device.commit_config()необходимо будет откатить изменения, библиотека поддерживает эту функцию:

```
"> device.rollback()
```

Окончание сессии

Наконец, для завершения соединения с оборудованием достаточно команды:

```
"> device.close()
```

Вместо заключения

Сегодня мы познакомились с библиотекой Napalm, способной гибко взаимодействовать с

конфигурацией сетевого оборудования, позволяя учитывать примененную версию настроек, откатывать изменения и т.д. Далее планируется еще одна статья по Napalm, где уже будут разобраны исключительно готовые скрипты для решения различных практических кейсов, на сегодня всё, до встречи на NAG.ru.